

# Funk-Eintrittsanzeige

zur diskreten und ungestörten Büroarbeit



Die **Funk-Eintrittsanzeige** eignet sich zur Steuerung des Besucheraufkommens durch zwei farbig hinterleuchtete LED-Textfelder mit der Standard-Gravur „Bitte warten“ rot leuchtend und „Bitte eintreten“ grün leuchtend (individuelle Beschriftung gegen Aufpreis möglich). Die Textfelder können funkgesteuert im Wechsel, oder „Bitte eintreten“ automatisch für 5 bis 30 Sekunden eingeschaltet werden. Zusätzlich kann jeder Anzeigenwechsel akustisch signalisiert werden. Die Anzeige hat einen Sichtwinkel von 180°. Die Eintrittsanzeige kann auf einer auswechselbaren Textfolie mit silbernem Hintergrund (z. B. mit der Raumnummer) individuell beschriftet werden. Die Anzeige ist reinigungsmittelresistent nach DIN 42115.

Zur Kontrolle des aktuellen Schaltzustandes innerhalb

des Raumes verfügt die **Funk-Empfangseinheit** ebenfalls über optische und akustische Signale. An dem **Tischsender** können Sie gezielt auf „Bitte warten“ oder „Bitte eintreten“ schalten, die automatische Anzeige „Bitte eintreten“ aktivieren oder die Anlage ausschalten. Mit zusätzlichen Tischsendern kann die **Eintrittsanzeige** auch von mehreren Arbeitsplätzen gesteuert werden.



## Eintrittsanzeiger

Aufputzmontage, aufsatzfähig auf Schalterdose  
 Betriebsspannung: 24 V DC / 20 mA pro Farbe  
 Abmessungen: 100 x 140 x 22 mm (B x H x T)



## Funk-Empfangseinheit

mit 4-adrigem Verbindungskabel 40 cm und  
 Steckernetzteil 24 V DC  
 Abmessungen 91 x 64 x 20 mm (B x H x T)



## Funk-Tischsender

Sendefrequenz 433 MHz  
 Reichweite 20 m typ.  
 Abmessungen 85 x 53 x 13 mm (B x H x T)