

Die Funk-Textanzeige UniSignal FA

Drahtlose optische Signalisierung

Die **Funk-Textanzeige UniSignal FA** eignet sich zur Anzeige von zwei (werksseitig oder durch den Nutzer) individuell beschriftbaren, weiß hinterleuchteten Textfeldern, die bei Bedarf auch zu einem gemeinsamen Feld (235 x 123 mm) zusammengelegt werden können. Die Textfelder können funkgesteuert unabhängig voneinander dauernd, für 30 Sekunden oder für drei Minuten eingeschaltet und ausgeschaltet werden. Sie können einzeln, gemeinsam oder im Wechsel geschaltet werden.



Funk-Textanzeige UniSignal FA 102

Der nicht hinterleuchtete Klemmbereich hat eine Abdeckung in Gehäusefarbe, die auf Wunsch ebenfalls beschriftet werden kann.

Damit lassen sich Aufrufanlagen, Eintrittsanzeigen, Besetztanzeigen, Wegweisersysteme oder hörbehindertengerechte Signalisierungen realisieren.

Mit einer maximalen Schriftgröße von ca. 50 mm lassen sich Sichtweiten von bis zu 20 Metern erreichen.

Die Geräte können durch bis zu vier verschiedene stationäre oder mobile UniSignal Funk-Sender angesteuert werden. Sie lassen sich problemlos mit anderen UniSignal Funk-Komponenten kombinieren.

Bei der Anwendung als Aufrufanzeige mit dem UniSignal Funk-Handsender (Artikelnummer P 20 45 3030) lässt sich durch die erste Taste auf die erste Anzeige (z. B. "Bitte eintreten") und durch die zweite Taste auf die zweite Anzeige (z. B. "Bitte warten") wechseln. So sehen Sie im Raum zwar nicht welche Anzeige gerade angezeigt wird, können aber im Zweifel jederzeit sicherstellen, dass die gewünschte Anzeige leuchtet. Eine dritte Taste schaltet die Anzeige aus (Nachtabschaltung beider Textanzeigen).

Das stoß- und kratzfeste Gehäuse bietet einen hohen Schutz gegen mechanische Zerstörung. Die Maße des Gerätes betragen ca. 264 x 232 x 58 mm. Es wird mit 230 Volt Wechselspannung betrieben und muss durch einen Fachmann an das Stromnetz angeschlossen werden.

Beschriftungsbeispiele

Klemmbereich beschriftet	Klemmbereich unbeschriftet
Ihr Sachbearbeiter ← →	Geöffnet Geschlossen
RAUM 106 BITTE WARTEN BITTE EINTRETEN	BELEGT FREI
Heute für Sie da: Frau Müller Herr Meyer	Betriebsstörung
Geöffnet Restaurant Café	STOP
Fahrtrichtung ↑ ↓	



Funk-Textanzeige UniSignal FA 102
Wandbefestigungswinkel, Neigung 20°
UniSignal Funk-Aufruftaster mit Beschriftungsfeld
UniSignal Funk-Handsender mit drei Tasten
UniSignal Funk-Sender
UniSignal Funk-Repeater

Artikelnummer P 20 45 0700
Artikelnummer P 90 20 0100
Artikelnummer P 20 45 3010
Artikelnummer P 20 45 3030
Artikelnummer P 20 45 1010
Artikelnummer P 20 45 2010